

X933W

IP videós kaputelefon beltéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatók az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. Az X933W egy IP alapú kaputelefon beltéri egység. Nagyméretű érintős kijelzővel, andriodos felhasználói felülettel, beépített kamerával Bluetooth-al, és Wifivel.

Tulajdonságok

- Érintőképernyő
- WiFi, Bluetooth
- Poe
- Esztétikus műanyag ház
- Könnyű kezelhetőség
- Android

Specifikáció

- | | |
|----------------------|---|
| • Kivitel: | Műanyag |
| • Tápellátás | 12V DC/ PoE |
| • Rendszer | Android 9.0 |
| • Kijelző: | 7" IPS érintő kijelző
1280x800 pixel |
| • Memória: | ROM: 2GB RAM: 8GB |
| • Portok: | 10/100Mbps POE |
| • WiFi | 2,4Ghz IEEE802.11 b/g/n |
| • Protokollok | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP, SIP |
| • Bluetooth | 4.1 |
| • Mikrofon | 2db -26dB |
| • Hangszórók | 2db 40hm/3W |
| • Relé: | 2db |
| • Csengő bemenet | 1db |
| • RS485 | 1db |
| • Nyomógomb bemenet | 1db |
| • SIP kommunikáció | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) |
| • Hőmérsékletűrés: | -10°C ~ +45°C |
| • Páratartalomtűrés: | 10% ~ 90% nem lecsapódó |
| • Méretek: | 205 x 148 x 22 mm |
| • Memória: | ROM: 2GB RAM: 8GB |
| • Portok: | 10/100Mbps POE |
| • WiFi | 2,4Ghz IEEE802.11 b/g/n |
| • Protokollok | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP, SIP |
| • Bluetooth | 4.1 |
| • Mikrofon | 2db -26dB |
| • Hangszórók | 2db 40hm/3W |

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Relé: | 2db |
| • Csengő bemenet | 1db |
| • Hőmérsékletűrés: | -10°C ~ +45°C |
| • Páratartalomtűrés: | 10% ~ 90% nem lecsapódó |
| • Méretek: | 205 x 148 x 22 mm |

Bekötés

Port 1:

+12	12V DC
GND	Föld
Bell	Csengő bemenet
485A-485B	RS485 port
RelayA(NC/COM/NO)	Relé kimenet
RelayB(NC/COM/NO)	Relé kimenet

Port 2:

GND	Föld
IO8	Riasztás ki/bemenet
IO7	Riasztás ki/bemenet
IO6	Riasztás ki/bemenet
IO5	Riasztás ki/bemenet
IO4	Riasztás ki/bemenet
IO3	Riasztás ki/bemenet
IO2	Riasztás ki/bemenet
IO1	Riasztás ki/bemenet

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernetet keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!